

PIN	SEGNALE	NOTE
1	GND	POWER
2	+ 24 V	POWER
3	gnd	POWER
4	SIGNAL GND	
5	SCL	I ² C
6	SDA	I ² C

J7-Connettore tasti e led esterno

PIN	SEGNALE
1	LED (ANODO)
2	TASTO FEED
3	TASTO PRINT
4	GND

INTERFACCE

J6-Connettore interfaccia seriale RS232

PIN	SEGNALE	IN/OUT	DESCRIZIONE
1	TX	OUT	Ricezione Dati. Uscita seriale (dall'host)
2	RX	IN	Trasmissione Dati. Ingresso dati seriali (verso host)
3	DTR	OUT	Selezionando il comando DTR/DSR, questo segnale indica quando la stampante è impegnata. SPACE indica che la stampante è pronta a ricevere dei dati, e MARK indica che la stampante è impegnata.
4	RTS	OUT	Pronto all'invio. Pronto a ricevere dati (attivo a livello RS232 alto)
5, 6	GND	-	GND

J5-Connettore interfaccia seriale I²C (è anche il connettore di alimentazione)

PIN	SEGNALE	NOTE
1	GND	POWER
2	+ 24 V	POWER
3	gnd	POWER
4	SIGNAL GND	
5	SCL	I ² C
6	SDA	I ² C

SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione	200 DPI (8 dot/mm)
Dim. rotolo carta	Ø60 mm ± 0.5mm
Sensori	Fine carta, testina aperta, temperatura testina.
Metodo di stampa	Termico testina fissa (8 dot/mm)
Modo di scrittura	Diritto, 180°
Formati di stampa	Normale, doppia e quadrupla altezza e larghezza, espanso, negativo, sottolineato, script.
Font di caratteri	ASCII standard, EPSON, International.
Interfacce standard	Seriale RS232 / I2C BUS
Baud rate	Da 1200 a 38400 bps / 1 - 100KHz
Buffer di ricezione	32 Kbyte
Flash memory	256 Kbyte
Memoria grafica	3 loghi da 32 Kbyte ciascuno
Velocità di stampa (dotline/sec)	480 (Velocità/Qualità=normale)
Alimentazione	24 Vdc
Assorbimento	
Stand-by	0.1 A
Medio	1.1 A
Picco	1.8 A
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento	0 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio/Umidità"	-20°C - +60°C / 10% - 90% senza condensa
Umidità relativa	35% - 85% senza condensa